

MP | MOVEN PERÚ

THOMSON 175

Clasificadora y valorizadora de billetes multdivisa



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad de conteo	650 - 1000 billetes por minuto
Capacidad de la tolva de alimentación	Hasta 500 billetes
Capacidad del apilador	Aprox. 200 billetes
Capacidad de salida de rechazos	Aprox. 50 billetes
Voltaje	AC 100-240V 10% 50-60Hz
Peso	Aprox. 9.4 KG
Modo	Mixto, por denominación, conteo de piezas.
Tamaño de Billetes	50×110-90×190 mm
Dimensiones Alto x Ancho x Fondo	28.8x29.1x28.8 cm
Configuración Lotes	Prestablecidas 5, 10, 20, 25, 50, 100 Configurable: 0-200 unidades
Certificaciones s	CE, FCC, ROHF, ECB

Grosor de billetes	0.08-0.12 mm
Idioma	Inglés y Español
Opción de billetes	Diversos billetes
Verificador y detector	De billetes falsos
Tecnología imágenes múltiples	Utilizando varios sensores
Detención	Por denominación
MG- Magnético	Verifica las propiedades y características magnéticas del billete
GS Sensor	Identifica los sellos de los billetes
Billete sospechoso	Pasa al receptor de rechazos sin ser contado
Detector de dobles	Niveles de L-M-H. Impide que dos o más billetes se vayan juntos
Visor LCD	9 niveles de brillo de 8 líneas, con funciones de: Visor Normal / Visor Detallado/Español-Inglés / Código detallado de errores/Guía detallada para solucionar errores.
Conteo de billetes	Nuevos como viejos por igual
Mecanismo de alimentación	Mejorado para evitar billetes torcidos y encadenados
Alarma	Programable encendido/apagado

Mira todas sus funciones



- 1 Botón de encendido
- 2 Selecciona el modo de moneda
- 3 Selecciona modo SDC o MDC
- 4 Detección de billetes falsos
- 5 Empezar a contar o contar de nuevo al nivel superior
- 6 Activa o desactiva el funcionamiento automático
- 7 Activa la función de reconocimiento del número de serie
- 8 Impresión de recibo
- 9 Función Manual/automático

- 10 Activa o desactiva la función de lotes
- 11 Entrar en el Menú
- 12 Orienta la función de clasificación en el modo SDC
- 13 Muestra los billetes rechazados y el motivo
- 14 Regresa a la pantalla anterior o borra la entrada
- 15 Activa o desactiva la función de adición
- 16 Tecla de velocidad, seleccionar las diferentes velocidades
- 17 Informe del resultado del recuento

Mira todas sus funciones



Funciones de pantalla:

- | | | | |
|---|---------------------------------|----|------------------------------|
| 1 | Número de billetes rechazados | 7 | Opción ORI/FACE |
| 2 | Opción de detección automática | 8 | Nivel CFD |
| 3 | Moneda seleccionada actualmente | 9 | Número de lote |
| 4 | Opción SN | 10 | Número de billetes aceptados |
| 5 | Opción de añadir | 11 | Cantidad total contadora |
| 6 | Velocidad de conteo | 12 | Sumar lote anterior |